

**TSr-NV16241(разрешение камер до 5 мегапикселей).**

**Выход звука – HDMI** Поддержка звука регистратором возможна только при поддержке звука камерой. Звук должен быть включен в камере.

**Детекция движения** настраивается на камере и включается на регистраторе (кроме тех камер, для которых поддерживается настройка всех параметров камер с NVR).

Камеры	Разрешение, мегапикселей	Подключение	Звук	Детектор движения	Детектор пересечения линии и вторжения	Примечание
TSi-Ple1F (3.6), TSi-Ple11FA(3.6), TSi-Dle1F (3.6), TSi-Dle11F (3.6)	1 мегапиксель	+	-	+	-	
TSi-Ple2FP (3.6), TSi-Ple2VP (2.8-12), TSi-Ple2VPA (2.8-12), TSi-Ple2VP (5-50), TSi-Ple2VPZ (2.8-12), TSi-Dle2FP (4), TSi-Dle23FP (2.8), TSi-Dle2VP (2.8-12), TSi-Dle2VPA (2.8-12), TSi-Vle2VP (2.8-12), TSi-EBle2F (3.6), TSi-Ple23VP (2.8-12) StarLight, TSi-SDL2Z18IR	2 мегапикселя	+	+	+	-	
TSi-Pe2FP (3.6), TSi-De24VP (2.8-12), TSi-De25FP (2.8)	2 мегапикселя	+	-	+	-	
TSi-Pn225F (3.6), TSi-Pn225VP (2.8-12)	2 мегапикселя	+	+	+	+	
TSi-Pls22FP (4), TSi-Ebls22FP (4)	2 мегапикселя	+	-	+	-	
TSi-DVm221F (3.6), TSi-EB221F (3.6), TSi-Pm231V (3-12), TSi-B231, TSi-B221, TSi-SDW231Z22, TSi-SDW231Z22IR	2 мегапикселя	+	+	+	-	
TSi-SDW331Z30IR, TSi-SDW331Z30	3 мегапикселя	+	-	+	-	
TSi-Pe4FP (3.6), TSi-Pe4VP (2.8-12)	4 мегапикселя	+	-	+	-	Только H.264
TSi-Dn425FP (3.6)	4 мегапикселя	+	-	+	+	
TSi-Pm451V (3-12), TSi-Pm451F (3.6), TSi-B451, TSi-DV451V (3-12), TSi-DVm451F (2.8)	4 мегапикселя	+	+	+	-	Подключаются при разрешении 2560x1440
TSi-Ple51VP (3.6-10)	5 мегапикселей	+	-	+	-	