

Режимы работы видеорегистратора TSr-NV32251

8МП	5МП	4МП	3МП (1080P)	2МП (1080P)	Воспроизведение из архива, одновременно
12					8
	19	1			8
	18	2		1	8
	17	3		1	8
	16	5			8
	15	6		1	8
	14	8			8
	13	9			8
	12	10		1	8
	11	12			8
	10	13			8
	9	14		1	8
	8	16			8
	7	17		1	8
	6	18		1	8
	5	20			8
	4	21		1	8
	3	23			8
	2	24			8
	1	25		1	8

8МП	5МП	4МП	3MP (1080P)	2MP (1080P)	Воспроизведение из архива, одновременно
	19			2	8
	18			4	8
	17			7	8
	16			9	8
	15			11	8
	14			14	8
	13			16	8
	12			19	8
	11			21	8
		27			10
		26		2	10
		25		3	10
		24		5	10
		23		7	10
		22		9	10
		21		11	10
			32		13
				32	16

Примечание. В данном NVR нет режимов работы как таковых, есть ограничения, обусловленные производительностью регистратора. Общее число каналов – не более 32.

При использовании регистратора в режиме работы камер с большим разрешением к этому регистратору можно подключать камеры с меньшим разрешением.